

Mini senzorski alarm LX-AL1

Naprava deluje na osnovi izjemno občutljivega detektorja, integriranega vezja in tehnologije SMT. Zaradi svojega samodejnega delovanja je izjemno priročna, praktična in varna ter vsestransko uporabna, saj servisno polje pokriva vse smeri – gor, dol, levo, desno.

Deluje na osnovi infrardečih žarkov, s pomočjo katerih zaznava vstop osebe v detekcijsko polje. Ob tem se vklopi zvočni signal (zvonec ali sirena) in s tem opozori, da je nekdo vstopil v varovano območje. Alarm je vsestranski in enostaven za uporabo; ker je prenosen, vam bo zagotovil varnost tako doma kot na potovanju.

- Alarm v obliki škatlice ima široko polje zaznavanja, namestitvev pa je enostavna – privijete ga z vijakom ali prilepite z dvostranskim lepilnim trakom.
- Izbirate lahko med dvema načinoma opozarjanja: zvonjenje ali sirena (alarm).
- Primeren je za uporabo doma ali na potovanjih, lahko ga pritrdite v pokončnem ali ležečem položaju ali samo položite na stabilno površino.
- Po namestitvi ga lahko usmerite po želji. Ima široko polje detekcije.

Tehnični podatki

Vir energije:	DC 9V
Razdalja detekcije:	8 m (največ)
Območje detekcije:	60°
Možne nastavitve:	alarm/izklopljeno/zvonenje
Delovna temperatura:	od -20 do 40°C
Dovoljena vlažnost:	<93%RH
Zaznavanje hitrosti premikanja:	od 0,6 do 1,5 m/s
Statični tok:	0,15 mA
Časovni zamik alarma:	>10 s
Glasnost alarma:	>80 db

Namestitev in uporaba (slika št.1)

Obe stranici ohišja potisnite nekoliko navzven in odstranite telo senzorja.

Odprite pokrov predalčka za baterijo na senzorju in vstavite 9-V baterijo. Po 30 sekundah lahko napravo uporabite.

Funkcije:

- **ALARM:** naprava je aktivna šele 10 sekund po vklopu funkcije ALARM – to pomeni, da se v prvih desetih sekundah naprava ne bo sprožila, tudi če zazna premikanje. Po poteku 10 sekund pa se bo alarm takoj sprožil.
- **OFF:** senzor je izklopljen (ne deluje)
- **CHIME:** naprava je aktivna šele 10 sekund po vklopu funkcije CHIME – to pomeni, da se v prvih desetih sekundah naprava ne bo sprožila, tudi če zazna premikanje. Po poteku 10 sekund pa se bo takoj oglasil zvočni signal – dvakrat se bo oglasil zvočni signal, nato pa se bo naprava samodejno izklopila.

Opombe:

- Senzor in okence za zaznavanje ne smejo biti izpostavljeni udarcem.
- Senzor ne sme biti izpostavljen sončni svetlobi, dežju ali pretirani vlažnosti.
- Naprave ne nameščajte v bližino vira toplote ali klimatske naprave.
- Če naprave nimate namena uporabljati, odstranite baterijo, da preprečite morebitne poškodbe zaradi iztekanja baterije.
- **LX-AL1** ne zagotavlja absolutne varnosti, saj je glasnost alarma omejena. Njegova naloga je, da vas opozori na prisotnost določene osebe. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne neljube dogodke.



Dobavitelj:



VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA ELEKTRO MATERIALA IN SVETIL

Mahovnik 73, 1330 Kočevje, Slovenija

Tel.:(+386 1) 895-06-40,Fax.:(+386 1) 895-06-45



Slika 1



slika 2

Garancijski list!

Dobavitelj garantira brezhibno delovanje alarma **LX-AL1** v roku 6 mesecev od datuma prodaje. Poškodbe ki nastajajo zaradi nestrokovnega ravnanja ali posledic le-tega, so izključene iz garancije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti pravilno izpolnjen in potrjen garancijski list.

Servis:JAKA & I d.o.o. , Mahovnik 73 , 1330 Kočevje

Datum prodaje:

Prodajalec (žig in podpis)

